

## توزیع کننده فیبر نوری

پشت استفاده آسانتر از دستگاه جوش فیبر را فراهم میکند. چهار کاست نوری جهت نگهداری جوشهای فیبر و تثبیت فیبرها داخل خود، محل نگهداری کاستها و نی محافظ فیبر داخل کشو در نظر گرفته، و سپس اتصال دادن فیبرها به رابط نوری روی صفحه پشت و جلو برمسب نیاز امکان پذیر است.

ماژول جهت توزیع ۲۴ اتصال نوری از پشت، و ۱۶ اتصال نوری از جلو، با دو محل برای کابل نوری ورودی میباشد.

ماژول قابلیت نصب داخل راک ۱۹ اینچ و تنظیم وضعیت جلو و عقب بوسیله دو نبشی کناری دارد. دو نگهدارنده کابل نوری با گلن جهت تثبیت و نگهداری کابل داخل کشو در نظر گرفته. کشوی بودن از جلو و

## مهمترین امکانات

- ◀ دو کابل ورودی با ۴۰ اتصال فروچی فیبر نوری
- ◀ تنظیم عمق ماژول داخل قفسه ۱۹ اینچ
- ◀ باز و بسته کردن کشویی ماژول از پشت و جلو
- ◀ دسترسی آسان به کاست و فیبر نوری
- ◀ صفحه جلو با ۱۶ اتصال نوری ST/PC
- ◀ صفحه پشت با ۲۴ اتصال نوری DIN
- ◀ ۴ کاست نوری با ۱۰ محافظ مرارتی فیبر

مشخصات فنی عمومی	
کابل نوری	قطر نگهدارنده از ۸ الی ۱۴ میلیمتر
کاست نوری	چهار عدد، ظرفیت ۱۰ اتصال فیبر
صفحه پشت	۲۴ آداپتور نوری DIN، دو محافظ کابل
صفحه جلو	۱۶ آداپتور نوری ST/PC
ابعاد مکانیکی	۴۴×۲۸۲×۴۸۳ میلیمتر، کشو پشت/ جلو ۱۹۶ میلیمتر
وزن	یک کیلوگرام
رطوبت نسبی	۰ الی ۹۰ درصد
درجه حرارت کار	۰ الی ۵۰ درجه سانتیگراد

