

ترمینال تنظیم پارامترها

بصورت فودکار هویت ماژول تشفیص و وضعیت پارامترها به نمایش میگذارد. دو ردیف نمایشگر ۱۶ مرفی جهت نمایش وضعیت و پارامترها و ۶ کلید فشاری روی صفحه جلویی جهت استفاده کاربر در نظر گرفته شده است.



این وسیله جهت نظارت، نمایش، تغییر و تنظیم پارامترهای ماژول های مختلف تجهیزات استودیویی دیجیتال میباشد. ترمینال به بوسیله کابل رابط با اتصال ۴ پین از طریق صفحه پشت ماژول وصل و ضمن تامین تغذیه ۵ ولت مورد نیاز ترمینال، ارتباط دو پردازنده با روش I^2C برقرار میگردد و

مهمترین امکانات

- ◀ تشفیص فودکار ماژول از جمله:
 - مبدلهای آنالوگ و دیجیتال صدا و تصویر
 - جادهنده و جداکننده و تافیر کننده صدا از تصویر
 - فرستنده و گیرنده نوری SDI/ASI
 - تجهیزات انتقال فط نوری ۳۴ مگابیت
- ◀ نمایش پارامترهای مختلف هر ماژول
- ◀ تغییر و تنظیم پارامترهای مختلف هر ماژول
- ◀ کنترل از راه دور سیستم های ارتباطی دو طرفه

مشخصات فنی

مشخصات فنی	
اتصال	دو پین تغذیه، دو پین I^2C ، کمتر از ۱۰ متر
واسط سریال	I^2C -BUS، سرعت < ۴۰۰ کیلو بیت
نمایشگر	دو ردیف، ۱۶ حرف، ۸ × ۵ نقطه
کلید فشاری	بالا/پائین، چپ/راست، ورود/خروج
اطلاعات عمومی	
تغذیه	۵+ ولت DC، < ۱۰۰ میلی آمپر
ابعاد مکانیکی	۷۷۰ × ۱۲۰ × ۲۷ میلیمتر
وزن	۱۵۰ گرم
رطوبت نسبی	۰ الی ۹۰ درصد
درجه حرارت کار	۰ الی ۵۰ درجه سانتیگراد